

## Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 1

<b>Hauptsprechgruppe: FW-ND-HAUPT</b>	
<b>Funkrufzeichen: Tank Neusiedl</b>	
Bewerber	
	<b>Alarmierungstext:</b> FF Neusiedl: Sirene/B2/Brand Windrad/Gols/Windpark (13:42)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Tank Neusiedl und 7 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Neusiedl, Ausrückmeldung: Fahren mit Tank und 7 Mann zum Brand Windrad nach Gols aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	GRKDT (HB): Melde dich bei der Einsatzleitung Gols: Wir sind mit 7 Mann, davon 4 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage die Einsatzleitung wo der genaue Einsatzort ist.
Einsatzleitung Gols von Tank Neusiedl, kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Gols): Hier Einsatzleitung Gols, kommen.
Hier Tank Neusiedl, Meldung: Sind mit Tank und 7 Mann, davon 4 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Gols): Hier Einsatzleitung Gols, Meldung: Der Einsatzort befindet sich im Windpark Gols 2, von Neusiedl kommend auf der linken Seite der Bundesstraße. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.
Hier Tank Neusiedl, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i>	

	GRKDT (HB): Wir sind eingetroffen. Ich war gerade beim Einsatzleiter. Unser Auftrag ist Rüstlösch Gols mit Wasser zu speisen, sowie 4 Mann für den Atemschutz abzustellen. Wir funken untereinander und mit Rüstlösch Gols auf FW-ND-AUSW-1.
<i>Der Bewerber hat das Mobilfunkgerät auf die angeordnete Sprechgruppe umzustellen.</i>	
	GRKDT (HB): Teile Rüstlösch Gols mit, dass der zuständige Techniker eingetroffen ist.
Rüstlösch Gols von Tank Neusiedl, Meldung: Der zuständige Techniker ist eingetroffen, kommen.	
	Gegenstelle (Rüstlösch Gols): Hier Rüstlösch Gols, verstanden, Befehl: Schicken Sie den Techniker zur Einsatzleitung, kommen.
Hier Tank Neusiedl, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i>	
	GRKDT (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Der Bewerber stellt das Funkgerät auf die vorgegebene Hauptsprechgruppe um und setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Neusiedl, Einrückmeldung: Sind mit Tank eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.

## Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 2

<b>Hauptsprechgruppe: FW-EU-HAUPT</b>	
<b>Funkrufzeichen: Rüstlösch Eisenstadt</b>	
Bewerber	
	<b>Alarmierungstext:</b> FF Eisenstadt: Sirene/B2/Waldbrand/Kleinhöflein/Burgstallberg (18:12)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Rüstlösch Eisenstadt und 8 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Eisenstadt, Ausrückmeldung: Fahren mit Rüstlösch und 8 Mann zum Waldbrand nach Kleinhöflein aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	GRKDT (HB): Melde dich bei der Einsatzleitung Kleinhöflein: Wir sind mit 8 Mann, davon 3 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage die Einsatzleitung wo der genaue Einsatzort ist.
Einsatzleitung Kleinhöflein von Rüstlösch Eisenstadt, kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Kleinhöflein): Hier Einsatzleitung Kleinhöflein, kommen.
Hier Rüstlösch Eisenstadt, Meldung: Sind mit Rüstlösch und 8 Mann, davon 3 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Kleinhöflein): Hier Einsatzleitung Kleinhöflein, Meldung: Der Einsatzort befindet sich im Wald hinter der Volksschule, von Eisenstadt kommend vor der Volksschule rechts abbiegen. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.
Hier Rüstlösch Eisenstadt, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i>	

	<p>GRKDT (HB): Wir sind eingetroffen. Ich war gerade beim Einsatzleiter. Unser Auftrag ist Tank Kleinhöflein mit Wasser zu speisen, sowie 3 Mann für den Atemschutz abzustellen. Wir funken untereinander und mit Tank Kleinhöflein auf FW-EU-AUSW-2.</p>
<p><i>Der Bewerber hat das Mobilfunkgerät auf die angeordnete Sprechgruppe umzustellen.</i></p>	
	<p>GRKDT (HB): Teile Tank Kleinhöflein mit, dass die Zubringleitung fertiggestellt ist.</p>
<p>Tank Kleinhöflein von Rüstlösch Eisenstadt, Meldung: Die Zubringleitung ist fertiggestellt, kommen.</p>	
	<p>Gegenstelle (Tank Kleinhöflein): Hier Tank Kleinhöflein, verstanden, Befehl: Schicken Sie jemanden mit einem Verteiler zu uns, kommen.</p>
<p>Hier Rüstlösch Eisenstadt, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i></p>	
	<p>GRKDT (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.</p>
<p><i>Der Bewerber stellt das Funkgerät auf die vorgegebene Hauptsprechgruppe um und setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i></p>	
	<p>Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.</p>
<p>Hier Rüstlösch Eisenstadt, Einrückmeldung: Sind mit Rüstlösch eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.</p>	
	<p>Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.</p>

## Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 3

<b>Hauptsprechgruppe:</b> FW-MA-HAUPT
<b>Funkrufzeichen:</b> Tank Mattersburg

Bewerber	
	<b>Alarmierungstext:</b> FF Mattersburg: Sirene/B2/Strohpressenbrand/Marz/Waldäcker (09:45)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Tank Mattersburg und 9 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Mattersburg, Ausrückmeldung: Fahren mit Tank und 9 Mann zum Strohpressenbrand nach Marz aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	GRKDT (HB): Melde dich bei der Einsatzleitung Marz: Wir sind mit 9 Mann, davon 2 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage die Einsatzleitung wo der genaue Einsatzort ist.
Einsatzleitung Marz von Tank Mattersburg, kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Marz): Hier Einsatzleitung Marz, kommen.
Hier Tank Mattersburg, Meldung: Sind mit Tank und 9 Mann, davon 2 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Marz): Hier Einsatzleitung Marz, Meldung: Der Einsatzort befindet sich auf den Äckern hinter dem Einkaufszentrum, von Mattersburg kommend gleich bei der Ortseinfahrt. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.
Hier Tank Mattersburg, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i>	

	<p>GRKDT (HB): Wir sind eingetroffen. Ich war gerade beim Einsatzleiter. Unser Auftrag ist Rüstlösch Marz mit Wasser zu speisen, sowie 2 Mann für den Atemschutz abzustellen. Wir funken untereinander und mit Rüstlösch Marz auf FW-MA-AUSW-3.</p>
<p><i>Der Bewerber hat das Mobilfunkgerät auf die angeordnete Sprechgruppe umzustellen.</i></p>	
	<p>GRKDT (HB): Teile Rüstlösch Marz mit, dass unser Ausgangsdruck 7 bar beträgt.</p>
<p>Rüstlösch Marz von Tank Mattersburg, Meldung: Unser Ausgangsdruck beträgt 7 bar, kommen.</p>	
	<p>Gegenstelle (Rüstlösch Marz): Hier Rüstlösch Marz, verstanden, Befehl: Bringen Sie uns einen C-Schlauch mit Strahlrohr, kommen.</p>
<p>Hier Tank Mattersburg, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i></p>	
	<p>GRKDT (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.</p>
<p><i>Der Bewerber stellt das Funkgerät auf die vorgegebene Hauptsprechgruppe um und setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i></p>	
	<p>Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.</p>
<p>Hier Tank Mattersburg, Einrückmeldung: Sind mit Tank eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.</p>	
	<p>Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.</p>

## Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 4

<b>Hauptsprechgruppe: FW-OP-HAUPT</b>
<b>Funkrufzeichen: Rüstlösch Oberpullendorf</b>

Bewerber	
	<b>Alarmierungstext:</b> FF Oberpullendorf: Sirene/B2/Flurbrand/Stoob/Sommerwiesen (11:39)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Rüstlösch Oberpullendorf und 8 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Oberpullendorf, Ausrückmeldung: Fahren mit Rüstlösch und 8 Mann zum Flurbrand nach Stoob aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	GRKDT (HB): Melde dich bei der Einsatzleitung Stoob: Wir sind mit 8 Mann, davon 3 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage die Einsatzleitung wo der genaue Einsatzort ist.
Einsatzleitung Stoob von Rüstlösch Oberpullendorf, kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Stoob): Hier Einsatzleitung Stoob, kommen.
Hier Rüstlösch Oberpullendorf, Meldung: Sind mit Rüstlösch und 8 Mann, davon 3 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Stoob): Hier Einsatzleitung Stoob, Meldung: Der Einsatzort befindet sich beim neuen Rückhaltebecken, von Oberpullendorf kommend rechts einbiegen. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.
Hier Rüstlösch Oberpullendorf, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i>	

	GRKDT (HB): Wir sind eingetroffen. Ich war gerade beim Einsatzleiter. Unser Auftrag ist Tank Stoob mit Wasser zu speisen, sowie 3 Mann für den Atemschutz abzustellen. Wir funken untereinander und mit Tank Stoob auf FW-OP-AUSW-4.
<i>Der Bewerber hat das Mobilfunkgerät auf die angeordnete Sprechgruppe umzustellen.</i>	
	GRKDT (HB): Teile Tank Stoob mit, dass bei Bedarf 3 Mann in Reserve sind.
Tank Stoob von Rüstlösch Oberpullendorf, Meldung: Bei Bedarf sind 3 Mann in Reserve, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Stoob): Hier Tank Stoob, verstanden, Befehl: Schicken Sie die Reserve zur Einsatzleitung, kommen.
Hier Rüstlösch Oberpullendorf, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i>	
	GRKDT (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Der Bewerber stellt das Funkgerät auf die vorgegebene Hauptsprechgruppe um und setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Oberpullendorf, Einrückmeldung: Sind mit Rüstlösch eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.



## Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 5

<b>Hauptsprechgruppe: FW-OW-HAUPT</b>	
<b>Funkrufzeichen: Tank Oberwart</b>	
Bewerber	
	<b>Alarmierungstext:</b> FF Oberwart: Sirene/B2/Holzlagerbrand/Unterwart/Forstgasse 12 (15:42)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Tank Oberwart und 7 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Oberwart, Ausrückmeldung: Fahren mit Tank und 7 Mann zum Holzlagerbrand nach Unterwart aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	GRKDT (HB): Melde dich bei der Einsatzleitung Unterwart: Wir sind mit 7 Mann, davon 4 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage die Einsatzleitung wo der genaue Einsatzort ist.
Einsatzleitung Unterwart von Tank Oberwart, kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Unterwart): Hier Einsatzleitung Unterwart, kommen.
Hier Tank Oberwart, Meldung: Sind mit Tank und 7 Mann, davon 4 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Unterwart): Hier Einsatzleitung Unterwart, Meldung: Der Einsatzort befindet sich auf dem Gelände der Firma Huber von Oberwart kommend die 2. Ausfahrt beim Kreisverkehr. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.
Hier Tank Oberwart, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i>	

	<p>GRKDT (HB): Wir sind eingetroffen. Ich war gerade beim Einsatzleiter. Unser Auftrag ist Rüstlösch Unterwart mit Wasser zu speisen, sowie 4 Mann für den Atemschutz abzustellen. Wir funken untereinander und mit Rüstlösch Unterwart auf FW-OW-AUSW-5.</p>
<p><i>Der Bewerber hat das Mobilfunkgerät auf die angeordnete Sprechgruppe umzustellen.</i></p>	
	<p>GRKDT (HB): Teile Rüstlösch Unterwart mit, dass die Rettung am Einsatzort eingetroffen ist.</p>
<p>Rüstlösch Unterwart von Tank Oberwart, Meldung: Die Rettung ist am Einsatzort eingetroffen, kommen.</p>	
	<p>Gegenstelle (Rüstlösch Unterwart): Hier Rüstlösch Unterwart, verstanden, Befehl: Die Rettung soll vorerst bei Ihnen warten, kommen.</p>
<p>Hier Tank Oberwart, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i></p>	
	<p>GRKDT (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.</p>
<p><i>Der Bewerber stellt das Funkgerät auf die vorgegebene Hauptsprechgruppe um und setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i></p>	
	<p>Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.</p>
<p>Hier Tank Oberwart, Einrückmeldung: Sind mit Tank eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.</p>	
	<p>Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.</p>

## Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 6

<b>Hauptsprechgruppe: FW-GS-HAUPT</b>
<b>Funkrufzeichen: Rüstlösch Güssing</b>

Bewerber	
	<b>Alarmierungstext:</b> FF Güssing: Sirene/B2/Zimmerbrand/Tobaj/Hauptstraße 43 (21:06)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Rüstlösch Güssing und 8 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Güssing, Ausrückmeldung: Fahren mit Rüstlösch und 8 Mann zum Zimmerbrand nach Tobaj aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	GRKDT (HB): Melde dich bei der Einsatzleitung Tobaj: Wir sind mit 8 Mann, davon 3 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage die Einsatzleitung wo der genaue Einsatzort ist.
Einsatzleitung Tobaj von Rüstlösch Güssing, kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Tobaj): Hier Einsatzleitung Tobaj, kommen.
Hier Rüstlösch Güssing, Meldung: Sind mit Rüstlösch und 8 Mann, davon 3 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Tobaj): Hier Einsatzleitung Tobaj, Meldung: Der Einsatzort befindet sich in der Nähe des Krankenhauses, von Güssing kommend beim Hauptplatz links abbiegen. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.
Hier Rüstlösch Güssing, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i>	

	GRKDT (HB): Wir sind eingetroffen. Ich war gerade beim Einsatzleiter. Unser Auftrag ist Tank Tobaj mit Wasser zu speisen, sowie 3 Mann für den Atemschutz abzustellen. Wir funken untereinander und mit Tank Tobaj auf FW-GS-AUSW-4.
<i>Der Bewerber hat das Mobilfunkgerät auf die angeordnete Sprechgruppe umzustellen.</i>	
	GRKDT (HB): Teile Tank Tobaj mit, dass die Atemschutzträger fertig ausgerüstet sind.
Tank Tobaj von Rüstlösch Güssing, Meldung: Die Atemschutzträger sind fertig ausgerüstet, kommen.	
	Gegenstelle (Tank Tobaj): Hier Tank Tobaj, verstanden, Befehl: Die Atemschutzträger sollen sich beim Sammelplatz melden, kommen.
Hier Rüstlösch Güssing, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i>	
	GRKDT (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.
<i>Der Bewerber stellt das Funkgerät auf die vorgegebene Hauptsprechgruppe um und setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Rüstlösch Güssing, Einrückmeldung: Sind mit Rüstlösch eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.

## Station 3 – Einsatzablauf Beispiel Übung 7

<b>Hauptsprechgruppe:</b> FW-JE-HAUPT
<b>Funkrufzeichen:</b> Tank Jennersdorf

Bewerber	
	<b>Alarmierungstext:</b> FF Jennersdorf: Sirene/B2/Brand Triebfahrzeug/Doiber/Bahnhof (19:24)
	GRKDT (HB): Wir rücken mit Tank Jennersdorf und 9 Mann zum Einsatz aus.
<i>Bewerber setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i>	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.
Hier Tank Jennersdorf, Ausrückmeldung: Fahren mit Tank und 9 Mann zum Brand Triebfahrzeug nach Doiber aus, kommen.	
	Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.
	GRKDT (HB): Melde dich bei der Einsatzleitung Doiber: Wir sind mit 9 Mann, davon 2 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage die Einsatzleitung wo der genaue Einsatzort ist.
Einsatzleitung Doiber von Tank Jennersdorf, kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Doiber): Hier Einsatzleitung Doiber, kommen.
Hier Tank Jennersdorf, Meldung: Sind mit Tank und 9 Mann, davon 2 Atemschutzträger auf der Anfahrt und erwarten Befehle. Frage: Wo befindet sich der genaue Einsatzort? Kommen.	
	Gegenstelle (Einsatzleitung Doiber): Hier Einsatzleitung Doiber, Meldung: Der Einsatzort befindet sich am alten Bahnhof, von Jennersdorf kommend beim zweiten Bahnübergang. Befehl: Gruppenkommandant nach dem Eintreffen zum Einsatzleiter kommen, kommen.
Hier Tank Jennersdorf, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i>	

	<p>GRKDT (HB): Wir sind eingetroffen. Ich war gerade beim Einsatzleiter. Unser Auftrag ist Rüstlösch Doiber mit Wasser zu speisen, sowie 2 Mann für den Atemschutz abzustellen. Wir funken untereinander und mit Rüstlösch Doiber auf FW-JE-AUSW-3.</p>
<p><i>Der Bewerber hat das Mobilfunkgerät auf die angeordnete Sprechgruppe umzustellen.</i></p>	
	<p>GRKDT (HB): Teile Rüstlösch Doiber mit, dass der Eisenbahnmitarbeiter zur Einsatzleitung geschickt wurde.</p>
<p>Rüstlösch Doiber von Tank Jennersdorf, Meldung: Der Eisenbahnmitarbeiter wurde zur Einsatzleitung geschickt, kommen.</p>	
	<p>Gegenstelle (Rüstlösch Doiber): Hier Rüstlösch Doiber, verstanden, Befehl: Niemand darf die Gleise betreten, kommen.</p>
<p>Hier Tank Jennersdorf, verstanden, Ende. <i>Der Bewerber hat dies dem GRKDT (HB) mündlich mitzuteilen.</i></p>	
	<p>GRKDT (HB): Der Brand ist gelöscht, wir sind ins Feuerwehrhaus eingerückt und einsatzbereit.</p>
<p><i>Der Bewerber stellt das Funkgerät auf die vorgegebene Hauptsprechgruppe um und setzt einen Sprechwunsch an LSZ ab.</i></p>	
	<p>Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, kommen.</p>
<p>Hier Tank Jennersdorf, Einrückmeldung: Sind mit Tank eingerückt, Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, kommen.</p>	
	<p>Gegenstelle (LSZ): Hier LSZ-Burgenland, verstanden, Ende.</p>